

# Audio Konverter Digital > Analog HD

## Beschreibung

Der Audio Konverter von Delock wandelt ein digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um. Am Eingang des Gerätes kann z. B. ein DVD oder Blu-ray Player angeschlossen und das Signal entweder optisch über TOSLINK oder per S/PDIF Koaxialverbindung eingespeist werden. Am Ausgang wird das Audiosignal per Cinch zum analogen Gerät ausgegeben.



**Artikel-Nr. 63477**

EAN: 4043619634774

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
Eingang:  
1 x TOSLINK Buchse S/PDIF  
1 x Koaxial Buchse S/PDIF  
1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)  
Ausgang:  
2 x Cinch Buchse
- Chipsatz: MS8416
- Unterstützte Abtastraten: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bitrate 16 - 24 Bit
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 63 x 44 x 23 mm


## Systemvoraussetzungen

- Digitales Audiosignal
- Stromquelle mit einer freien USB Typ-A Buchse

## Packungsinhalt

- Konverter Digital > Analog
- USB Typ-A zu Typ Micro-B Kabel, Länge ca. 30 cm
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Schnittstelle

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgang: | 2 x Cinch Buchse (rot, weiß)                                                         |
| Eingang: | 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF<br>1 x Koaxial Buchse S/PDIF<br>1 x USB Typ Micro-B Buchse |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |            |
|------------------|------------|
| Gehäusefarbe:    | schwarz    |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Länge:           | 63 mm      |
| Breite:          | 44 mm      |
| Höhe:            | 23 mm      |

## Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15  
 PLZ 14167  
 Ort Berlin  
 Land Deutschland  
 E-Mail [info@delock.de](mailto:info@delock.de)  
 Webseite [www.delock.de](http://www.delock.de)

