RJ45 Port Doppler 1 x RJ45 Stecker zu 2 x RJ45 Buchse (2 x Ethernet)

Beschreibung

Mit diesem Y-Adapter von Delock werden die Verbindungen an einem installierten Netzwerkkabel verdoppelt. Ein einziges Kabel kann für zwei gleichzeitige 10/100 Mbit/s Ethernet-Verbindungen verwendet werden. Dazu werden zwei Adapter benötigt, die an die Netzwerksteckdose und das Patchpanel angeschlossen werden. Dann stehen auf beiden Seiten statt einer zwei Buchsen zur Verfügung.



Artikel-Nr. 65177

EAN: 4043619651771

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Hinweis

Der Adapter kann nicht allein verwendet werden; es wird immer ein zweiter Adapter benötigt (oder 2 Ports an einem entsprechend belegten Patchpanel).

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Stecker >
  2 x RJ45 Buchse
- Kunststoffgehäuse (metallisiert)
- Pinbelegung:
  Stecker 1 2 3 6 4 5 7 8
  Buchse1 1 2 3 6 - - - - Fast Ethernet
  Buchse2 - - - - 1 2 3 6 Fast Ethernet
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen


- Ein 8-poliges Cat.5-Kabel mit RJ45-Buchsen auf beiden Seiten (strukturierte Verkabelung, Netzwerkdose oder Patchpanel)
- Ein weiterer Port Doppler


Packungsinhalt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- RJ45 Port Doppler
- 2 x Schraube

Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Montageart:	Aufbaumontage
Spezifikation:	Cat. 5e

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	2 x RJ45 Buchse

Physikalische Eigenschaften

Schirmung:	geschirmt

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**