VGA zu HDMI Adapter mit Audio

Beschreibung

Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays am PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels am PC bzw. Notebook, kann über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen werden. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.

Artikel-Nr. 62597

EAN: 4043619625970

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x VGA 15 Pin Stecker
  1 x Klinke 3 Pin Stecker (Audio)
  1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
  Ausgang:
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- HDCP Unterstützung
- Kabellänge:
  VGA zu HDMI: ca. 25 cm
  USB: ca. 25 cm
  Klinke: ca. 25 cm
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
- Auflösungen (je nach Systemunterstützung des PCs oder Notebooks) z. B.:
  800 x 600
  1024 x 768
  1280 x 720
  1280 x 768
  1280 x 800
  1280 x 960
  1280 x 1024
  1360 x 768

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien VGA Anschluss
- Ausgabegerät mit HDMI Anschluss
- Ein freier USB Typ-A Anschluss
- Optional: Klinkenbuchse für Audiosignal

Packungsinhalt

- VGA zu HDMI Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Spezifikation:	HDCP 1.4
LED Anzeige:	2 x

Schnittstelle

Ausgang:	1 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung) 1 x VGA 15 Pin Stecker 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	1080p

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**