Konverter USB 5 Gbps zu SATA 6 Gb/s / IDE 40 Pin / IDE 44 Pin mit Backup Funktion

Beschreibung

Dieser Konverter von Delock ermöglicht den Anschluss von 2.5″ oder 3.5″ IDE und SATA Laufwerken an den USB Port des PCs oder Notebooks. Somit kann das Laufwerk, ohne externes Gehäuse, direkt an einen USB Port angeschlossen werden. Das mitgelieferte Netzteil versorgt den Konverter und die angeschlossenen Laufwerke mit Strom. Die Backup Funktion ermöglicht ein Backup vom PC oder Notebook zu einer angeschlossenen Festplatte oder SSD.



Artikel-Nr. 61486

EAN: 4043619614868

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x USB 5 Gbps Typ Micro-B Buchse
  1 x DC Strombuchse
  1 x 4 Pin Stromanschluss
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
  1 x IDE 40 Pin Buchse
  1 x IDE 44 Pin Buchse
- Funktionstasten:
  1 x Ein-/ Ausschalter
  1 x Backup Taste
- Für Festplatten, SSD, optische Laufwerke
- Datentransferraten:
  USB bis zu 5 Gbps
  SATA bis zu 6 Gb/s
  IDE bis zu 133 Mb/s
- Mit Backup Funktion
- Ermöglicht die gleichzeitige Nutzung mit zwei IDE Laufwerken und einem SATA Laufwerk
- LED Anzeige
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Netzteiltyp: Euro-Steckernetzteil
- Modellkennung: FJ-SW126G1202000E
- Eingangsspannung: 100 - 240 V
- Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
- Eingangsstrom: 0,6 A
- Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 87,9 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 81,2 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W
- Netzteil Kabellänge: ca. 1,5 m
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,5 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Konverter USB 5 Gbps > SATA / IDE
- USB 5 Gbps Kabel
- Stromkabel
- Externes Netzteil
- CD ROM mit Software
- Bedienungsanleitung

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen











Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Geeignet für Datenträger:	SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschlüsse:	1 x 4 Pin Stromanschluss 1 x DC Strombuchse 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse 1 x USB 5 Gbps Typ Micro-B Buchse 1 x IDE 40 Pin Buchse 1 x IDE 44 Pin Buchse

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	schwarz

Netzteil

Netzteil Typ:	**Netzteilspezifikation** Euro-Steckernetzteil

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Modellkennung:	**Netzteilspezifikation** FJ-SW126G1202000E
Eingangsspannung:	**Netzteilspezifikation** 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz:	**Netzteilspezifikation** 50 / 60 Hz
Eingangsstrom:	**Netzteilspezifikation** 0,6 A
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung:	**Netzteilspezifikation** 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	**Netzteilspezifikation** 87,9 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	**Netzteilspezifikation** 81,2 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	**Netzteilspezifikation** 0,08 W
Netzteilanschluss:	**Netzteilspezifikation** DC Stecker 5,5 mm x 2,5 mm Masse außen, Plus innen
Kabellänge des Netzteils:	**Netzteilspezifikation** 1,5 m

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**