

ASUS PRIME B860M-A WIFI Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1JY0-M0EAY0


Produktname : PRIME B860M-A WIFI

PRIME B860M-A WIFI Gaming Mainboard Sockel Intel LGA 1851 (Intel B860, mATX, DDR5 Speicher, PCIe 5.0, 1x PCIe 4.0 M.2, WiFi 6E, Aura Sync)

ASUS PRIME B860M-A WIFI Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX:

B860M-A WIFI

Die Mainboards der ASUS PRIME-Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) auszuschöpfen. Das PRIME B860M-A WIFI Mainboard verfügt über ein robustes Leistungsdesign, umfassende Kühllösungen und intelligente Tuning-Optionen und bietet Nutzern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. Er wurde als "Advanced AI PC-ready" entwickelt und bietet die nötige Leistung und Konnektivität für anspruchsvolle KI-Anwendungen.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
Prozessorsockel *	LGA 1851 (Socket V1)	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Kompatible Prozessoren *	Intel Core Ultra (Series 2)	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1851	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Speicher		Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	WiFi-AP-Antennenbuchse	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	WLAN *	✓
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Unbuffered Speicher	✓	WLAN-Standards	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Speicher-Controller		Bluetooth	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Bluetooth-Version	5.3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Merkmale	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz *	Intel B860
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAID-Unterstützung	✓	Komponente für *	PC
RAID Level	0, 1, 5, 10	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Grafik		Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
SATA III Anschlüsse *	4		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
S/PDIF aus Stecker	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Front Panel Audiostecker	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Frontpanel-Stecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
CPU Ventilatorstecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Zahl der Chassisventilatorstecker	3	BIOS	
Chassis Intrusion Stecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Zahl der COM Stecker	1	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
TPM-Anschluss	✓	Verpackungsdaten	
Thunderbolt-Stiftleisten	1	Verpackungsbreite	275 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungstiefe	275 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Verpackungshöhe	67,5 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Paketgewicht	1,44 kg
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Gewicht und Abmessungen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Breite	244 mm
		Tiefe	244 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓



4711387806289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.