




MSI PRO B760M-P Motherboard Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Marke : MSI

Artikel-Code: PRO B760M-P

Produktname : PRO B760M-P



MSI PRO B760M-P. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 192 GB, ECC-Kompatibilität: Nicht-ECC. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8111H. Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: micro ATX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold	Anzahl PS/2 Anschlüsse	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Speicher		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	HDMI-Version	1.4
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	DisplayPorts-Version	1.4
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz	Kopfhörerausgänge	1
RAM-Speicher maximal *	192 GB	Line-in	✓
Unbuffered Speicher	✓	Mikrofon-Eingang	✓
Speicher-Controller		Netzwerk	
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	SATA III	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	LAN-Controller	Realtek RTL8111H
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	WLAN *	✗
RAID-Unterstützung	✓	Merkmale	
RAID Level	0, 1, 5, 10	Motherboard Chipsatz *	Intel B760
Interne E/A-Anschlüsse		Audio-Chip	Realtek ALC897
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	4	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Komponente für *	PC
SATA III Anschlüsse *	4	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Front Panel Audiostecker	✓	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Frontpanel-Stecker	✓	Energiequelle	ATX
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
CPU Ventilatorstecker	✓	Erweiterungssteckplätze	
Chassis Intrusion Stecker	✓	PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)	2
Zahl der COM Stecker	1		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
TPM-Anschluss	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Parallel Verbinder	✓	BIOS	
RGB-LED-Stiftleiste	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	ACPI-Version	6.4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Clear CMOS-Jumper	✓
		Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	3.5
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	243,8 mm
		Tiefe	243,8 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA



4711377086578



4526541046001

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.