

ASUS PRIME H610M-D Intel H610 LGA 1700 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1G80-M0EAY0


Produktname : PRIME H610M-D

- Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für die 13. und 12. Generation der Intel® Prozessoren
- Ultraschnelle Konnektivität: PCIe® 4.0, 32 Gbps M.2 Steckplatz, Realtek 1 Gb Ethernet und USB 3.2 Gen 1

- Umfassende Kühlung: PCH-Kühlkörper und Fan Xpert 2+

- 5X Protection III: Mehrere Hardware-Sicherungen für Rundumschutz

PRIME H610M-D Gaming Mainboard Sockel Intel LGA 1700 (micro-ATX, DDR5, PCIe 4.0, M.2, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, SATA 6Gbit/s, COM Port, RGB Header)



Prozessor		Interne E/A-Anschlüsse	
Prozessorhersteller *	Intel	EPS Stromstecker (8-pin)	✓
Prozessorsockel *	LGA 1700	TPM-Anschluss	✓
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9	12-V-Stromanschluss	✓
		RGB-LED-Stiftleiste	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Speicher		Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Speicherkanäle	Zweikanalig	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4800,5000,5200,5400,5600 MHz	Kopfhörerausgänge	1
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	Mikrofon-Eingang	✓
RAM-Speicher maximal *	96 GB	Anzahl COM-Anschlüsse	1
Unbuffered Speicher	✓	Netzwerk	
Speicher-Controller		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	WLAN *	✗
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Merkmale	
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Motherboard Chipsatz *	Intel H610
Grafik		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Komponente für *	PC
Interne E/A-Anschlüsse		Motherboardformfaktor *	micro ATX
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
SATA III Anschlüsse *	4	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
S/PDIF aus Stecker	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Audio-Anschluss	✓	BIOS	
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
CPU Ventilatorstecker	✓	Gewicht und Abmessungen	
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Breite	234 mm
		Tiefe	203 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA



4711387339893

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.