

ASUS PRIME A520M-R AMD A520 Sockel AM4 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1H60-M0EAY0

Produktname : PRIME A520M-R


- AMD AM4 Sockel: Bereit für AMD Ryzen™ 5000 Series / 5000 G-Series / 4000 G-Series / 3000 Series / 3000 G-Series Desktop-Prozessoren
- Ultraschnelle Konnektivität: M.2-Unterstützung, 1 Gb-Ethernet, USB 5 Gbps-Unterstützung hinten und vorne

- Umfassende Kühlung: PCH-Kühlkörper und Fan Xpert

- 5X Protection III: Mehrere Hardware-Schutzmechanismen für umfassenden Systemschutz

PRIME A520M-R Gaming Mainboard Sockel AMD Ryzen AM4 (micro-ATX, M.2, 1Gb Ethernet, HDMI, SATA 6Gbit/s, USB 5)

ASUS PRIME A520M-R. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM4, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: micro ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2
Prozessorsockel *	Sockel AM4	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM4	Anzahl PS/2 Anschlüsse	2
Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher * DDR5-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze * 2 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Zweikanalig ECC-Kompatibilität ECC Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit MHz 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3333, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4200, 4266, 4333, 4400, 4466, 4600, 4666, 4866, 5100 Unterstützte Speichertaktrate (max.) 5100 MHz RAM-Speicher maximal * 64 GB Unbuffered Speicher ✓		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Speicher-Controller		HDMI-Version	2.1
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Kopfhörerausgänge	1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Line-in	✓
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Mikrofon-Eingang	✓
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Netzwerk	
RAID-Unterstützung	✓	Ethernet/LAN	✓
RAID Level	0, 1, 10	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Grafik		WLAN *	✗
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Top WLAN-Standard	Nicht verfügbar
Interne E/A-Anschlüsse		Merkmale	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Motherboard Chipsatz *	AMD A520
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
SATA III Anschlüsse *	4	Produktfarbe	Schwarz
Front Panel Audiostecker	✓	Komponente für *	PC
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Motherboardformfaktor *	micro ATX
CPU Ventilatorstecker	✓	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
		Kühlung	Passiv
		Energiequelle	ATX
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
		Erweiterungssteckplätze	
		PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Zahl der Chassisventilatorstecker	1	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	1	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Zahl der COM Stecker	1	BIOS	
TPM-Anschluss	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
12-V-Stromanschluss	✓	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	270 mm
		Verpackungstiefe	263 mm
		Verpackungshöhe	51,5 mm
		Paketgewicht	880 g
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	236 mm
		Tiefe	193 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA



4711387466414

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.