SuperSpeed USB Card Reader für SD / Micro SD / MS Speicherkarten

Beschreibung

Dieser Card Reader von Delock verfügt über **drei Speicherkartenslots** und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.

Artikel-Nr. 91757

EAN: 4043619917570

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker >
  1 x SD / MMC Slot
  1 x MS Slot
  1 x Micro SD / M2 Slot
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Anzeige von zwei Laufwerksbuchstaben gleichzeitig (SD und micro SD / M2 Slot müssen separat genutzt werden)
- 1 x LED Anzeige
- Maße (LxBxH): ca. 69 x 19 x 11 mm
- Hot Swap, Plug & Play

- Unterstützt folgende Speicherkarten:
  Slot 1
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

  Slot 2

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-Pro Duo, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Slot 3
Micro SD, Micro SD3.0 UHS-I, Micro SD4.0 UHS-II, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB Card Reader
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 oder höher

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Unterstützte Speicherkarte:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD MS Micro SDHC SDXC Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo MMC-I MMC-II MMC 4.0 RS-MMC 4.0 MS PRO-HG Micro M2 MS MG Pro Duo HS MS Pro Duo SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Mini SDXC MMC Mobile

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x MS Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**