

ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Sockel AM5 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1F50-M0EAYC

Produktname : PRIME A620M-E-CSM

- AMD AM5 Sockel: Bereit für AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
- Ultraschnelle Konnektivität: PCIe 4.0, 64Gbps M.2 Steckplatz, Realtek 1Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- Umfassende Kühlung: PCH-Kühlkörper, Hybridlüfter-Header und Fan Xpert 2+
- Aura Sync RGB-Beleuchtung: Onboard adressierbare Gen 2-Header und Aura-RGB-Header für RGB-LED-Streifen, die sich leicht mit Aura-Sync-fähiger Hardware synchronisieren lassen
- Two-Way AI Noise Cancelation Reduziert Hintergrundgeräusche von Mikrofon und Audioausgang für kristallklare Kommunikation bei Spielen oder Videokonferenzen
- ASUS Control Center Express: IT-Überwachungs- und Verwaltungssoftware in Echtzeit für verbesserten Datenschutz

Prime A620M-E-CSM Mainboard Sockel AMD A620 (Ryzen 7000, micro-ATX, DDR5 Speicher, PCIe 4.0, BIOS Flashback, USB 3.2 Gen 2, Aura Sync)



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Prozessorsockel *	Sockel AM5	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Speicher		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	HDMI-Version	2.1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	DisplayPorts-Version	1.4
Speicherkanäle	Zweikanalig	Kopfhörerausgänge	1
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Line-in	✓
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	6400 MHz	Netzwerk	
RAM-Speicher maximal *	96 GB	Ethernet/LAN	✓
Unbuffered Speicher	✓	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Speicher-Controller		WLAN *	✗
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Top WLAN-Standard	Nicht verfügbar
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Merkmale	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz *	AMD A620
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAID-Unterstützung	✓	Komponente für *	PC
RAID Level	0, 1, 10	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Grafik		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Kühlung	Passiv
Interne E/A-Anschlüsse		Energiequelle	ATX
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Erweiterungssteckplätze	
SATA III Anschlüsse *	4	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
S/PDIF aus Stecker	✓		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Front Panel Audiostecker	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS	
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Zahl der COM Stecker	1	Verpackungsdaten	
TPM-Anschluss	✓	Verpackungsbreite	260 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungstiefe	270 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Verpackungshöhe	51,5 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Paketgewicht	940 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	226 mm
		Tiefe	221 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Benutzerhandbuch	✓



4711387236772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.