

Konverter IDE 44 Pin > mSATA mit 2.5" Rahmen - 7 mm

Beschreibung

An diesen Konverter von Delock kann eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5" Festplatte verwendet werden. Der Konverter kann intern über die IDE 44 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.



Artikel-Nr. 62495

EAN: 4043619624959

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x IDE 44 Pin Stecker
 - 1 x mSATA Slot (full size)
- Formfaktor: 2.5"
- Für 3,3 V mSATA Module
- Unterstützt ATA/ATAPI-7
- Unterstützt ATA/ATAPI Ultra DMA Mode
- Unterstützt ATA/ATAPI PIO Mode
- Jumper für Master / Slave und Cable Select Einstellung
- Klammer für mSATA Modul, passend für full size
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 98 x 70 x 7 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich


Systemvoraussetzungen

- Eine freie IDE 44 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- 2.5" Rahmen
- 4 x Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	2.5"
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle

Extern:	1 x mSATA Slot
Intern:	1 x IDE 44 Pin Stecker

Physikalische Eigenschaften

Länge:	98 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	7 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

