


ASUS PRIME B860M-K Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX**Marke :** ASUS**Artikel-Code:** 90MB1JT0-M0EAY0**Produktname :** PRIME B860M-K

PRIME B860M-K Mainboard Sockel Intel LGA 1851 (Intel B860, mATX, DDR5 Speicher, PCIe 5.0, 1x PCIe 4.0 M.2, Aura Sync)

ASUS PRIME B860M-K Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX:

B860M-K

Die Mainboards der ASUS PRIME-Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) auszuschöpfen. Das PRIME B860M-K Mainboard verfügt über ein robustes Power-Design, umfassende Kühllösungen und intelligente Tuning-Optionen und bietet Nutzern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. Er wurde als "Advanced AI PC-ready" entwickelt und bietet die nötige Leistung und Konnektivität für anspruchsvolle KI-Anwendungen.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Prozessorsockel *	LGA 1851 (Socket V1)	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1
Kompatible Prozessoren *	Intel Core Ultra (Series 2)	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1851	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Speicher		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	WLAN *	✗
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Merkmale	
Unbuffered Speicher	✓	Motherboard Chipsatz *	Intel B860
Speicher-Controller		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Komponente für *	PC
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
RAID-Unterstützung	✓	Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 5, 10	PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)	2
Grafik		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
SATA III Anschlüsse *	4	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
S/DPDIF aus Stecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Front Panel Audiostecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Frontpanel-Stecker	✓	BIOS	
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Verpackungsdaten	
Zahl der COM Stecker	1	Verpackungsbreite	270 mm
TPM-Anschluss	✓	Verpackungstiefe	263 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungshöhe	51,5 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Paketgewicht	1,07 kg
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Breite	244 mm
		Tiefe	222 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA



4711387808498

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.