

Delock Adapter Displayport 1.2 Stecker > HDMI Buchse 4K 60 Hz Aktiv

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann man einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle an ein System anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.

**4K 60Hz
Active**



Spezifikation

- Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: Parade PS176
- Displayport 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
- Auflösung bis 4096 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt Eyefinity
- Unterstützt HBR2 (5,4 Gbps) Datenrate
- Audio Formate: 8-Kanal LPCM, komprimiertes Audio und HBR Audio Formate bis zu 24 Bit
- Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Kontakte mit Goldauflage
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie Displayport Buchse

Packungsinhalt

- Adapter Displayport zu HDMI

Artikel-Nr. 62734

EAN: 4043619627349

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Spezifikation:	Displayport 1.2 High Speed HDMI mit Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Schnittstelle	
Eingang:	1 x Displayport 20 Pin Stecker
Ausgang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Parade PS176
Konverter Typ:	aktiv
Maximale Bildauflösung:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signalübertragung:	Video Audio
Physikalische Eigenschaften	
Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	20 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Farbe:	schwarz