

GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000er-Serie CPUs, 8+2+1 Phasen VRM, bis zu 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, 2,5 GbE LAN, USB 4



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: X870I AORUS PRO ICE

Produktname : X870I AORUS PRO ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000er-Serie CPUs, 8+2+1 Phasen VRM, bis zu 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, 2,5 GbE LAN, USB 4

X870I AORUS PRO ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000er-Serie CPUs, 8+2+1 Phasen VRM, bis zu 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, 2,5 GbE LAN, USB 4

GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000er-Serie CPUs, 8+2+1 Phasen VRM, bis zu 8400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 M.2 + 1xPCIe 4.0 M.2, WI-FI 7, 2,5 GbE LAN, USB 4:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	HDMI-Version	2.1
Prozessorsockel *	Socket AM5	DisplayPorts-Version	1.4
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	WiFi-AP-Antennenbuchse	2
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	LAN-Controller	Realtek RTL8125
Speicherkanäle	Zweikanalig	WLAN *	✓
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit (max.)	8400, 8266, 8200, 8000, 7950, 7900, 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5200, 4800, 4400 MHz	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Speichertakte (max.)	8400 MHz	WLAN-Controllertyp	Realtek RTL8922AE
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Bluetooth	✓
Unbuffered Speicher	✓	Bluetooth-Version	5.4
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Merkmale	
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz *	AMD X870
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Audio-Chip	Realtek ALC4080
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2	Produktfarbe	Weiß
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	4	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
RAID-Unterstützung	✓	Komponente für *	PC
RAID Level	0, 1	Motherboardformfaktor *	Micro ITX
Grafik		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Energiequelle	ATX
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
HDCP	✓		
DirectX-Version	12.0		
Interne E/A-Anschlüsse			
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
SATA III Anschlüsse *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Front Panel Audiostecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS	
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Zahl der Chassisventilatorstecker	1	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Chassis Intrusion Stecker	✓	ACPI-Version	5.0
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	1	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Logistikdaten	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Ursprungsland	Taiwan
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Akku/Batterie	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Batteriegewicht	3 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl USB4 Gen 2x2-Ports	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	235 mm
		Verpackungstiefe	227 mm
		Verpackungshöhe	95 mm
		Paketgewicht	1,28 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	170 mm
		Tiefe	170 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	1,2 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331866112



0889523045930



889523045930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.