



MSI PRO B850-S WIFI6E Motherboard AMD B850 Sockel AM5 ATX

Marke : MSI

Artikel-Code: PRO B850-S WIFI6E

Produktname : PRO B850-S WIFI6E

MSI PRO B850-S WIFI6E. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8125, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Prozessorsockel *	Sockel AM5	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	HDMI-Version	2.1
		Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
		DisplayPorts-Version	1.4
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	LAN-Controller	Realtek RTL8125
Speicherkanäle	Zweikanalig	WLAN *	✓
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
RAM-Speicher maximal *	256 GB	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Unbuffered Speicher	✓		
Speicher-Controller		Bluetooth	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Bluetooth-Version	5.3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA	Merkmale	
RAID-Unterstützung	✓	Motherboard Chipsatz *	AMD B850
RAID Level	0, 1, 10	Audio-Chip	Realtek ALC897
Grafik		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Eingebaute Grafikkadapter	✗	Produktfarbe	Schwarz
Interne E/A-Anschlüsse		Komponente für *	PC
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	4	Motherboardformfaktor *	ATX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	Energiequelle	ATX
SATA III Anschlüsse *	4	Erweiterungssteckplätze	
Audio-Anschluss	✓	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Front Panel Audiostecker	✓	PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Frontpanel-Stecker	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Power Fan Connector	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
CPU Ventilatorstecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Chassis Intrusion Stecker	✓	BIOS	
Zahl der COM Stecker	1	Clear-CMOS-Taste	✓
TPM-Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Breite	243,8 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Tiefe	304,8 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Lieferumfang	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Mitgelieferte Kabel	SATA
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓



4711377365338

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.