

ASUS PRIME H810M-E-CSM Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1N20-M0EAYC



Produktname : PRIME H810M-E-CSM

PRIME H810M-E-CSM Intel H810 LGA1851 micro-ATX Mainboard (Advanced AI PC-ready, DDR5 Steckplätze, PCIe 4.0, 2 x DP, HDMI, USB 5Gbps hinten, USB 5Gbps Type-C vorne, 2 x M.2 Steckplätze, Realtek 1Gb Ethernet, Aura Sync)

ASUS PRIME H810M-E-CSM Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX:

PRIME H810M-E-CSM

Die Mainboards der ASUS PRIME Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der neuesten Intel® Core™ Ultra-Prozessoren (Serie 2) zu entfesseln. Das PRIME H810M-E-CSM Mainboard verfügt über ein robustes Leistungsdesign, umfassende Kühllösungen und intelligente Tuning-Optionen und bietet Anwendern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. Es wurde als Advanced AI PC-ready konzipiert und bietet die Leistung und Konnektivität, die für anspruchsvolle KI-Anwendungen erforderlich sind.



Prozessor		Interne E/A-Anschlüsse	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3
Prozessorsockel *	LGA 1851 (Socket V1)	E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Kompatible Prozessoren *	Intel Core Ultra (Series 2)	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1851	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Speicher		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Netzwerk	
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet/LAN	✓
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
RAM-Speicher maximal *	128 GB	WLAN *	✗
Unbuffered Speicher	✓	Merkmale	
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz *	Intel H810
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Komponente für *	PC
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Grafik		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Erweiterungssteckplätze	
Interne E/A-Anschlüsse		PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
SATA III Anschlüsse *	4	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
S/PDIF aus Stecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Front Panel Audiostecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS	
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Verpackungsdaten	
Chassis Intrusion Stecker	✓	Verpackungsbreite	270 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungstiefe	263 mm
Zahl der COM Stecker	1	Verpackungshöhe	51,5 mm
TPM-Anschluss	✓	Paketgewicht	747 g
12-V-Stromanschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Breite	244 mm
		Tiefe	222 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA



4711636188203

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.