



DVB-T2(T) Außenantenne (aktiv)

für den Empfang von VHF & UHF

Die SCHWAIGER® DVB-T2(T) Außenantenne ist für den terrestrischen Empfang von digitalen Fernseh- und Radioprogrammen geeignet. Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von digital terrestrischem Fernsehen.

Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz über 790 MHz ausfiltert. DVB-T2(T) kann somit uneingeschränkt empfangen werden.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DTA4000 011
4004005023053



Letzte Aktualisierung: 27.07.2018



HIGHLIGHTS (DTA4000 011)

- Empfang von digitalen Fernseh- und Radioprogrammen (DAB+)
- Mit integriertem Verstärker
- Eingebauter LTE-Sperrfilter zum Ausfiltern von LTE-Mobilfunkfrequenzen
- Ausrichtung: horizontal und vertikal
- Zur Wand- und Mastmontage sowie zur Befestigung am Geländer geeignet
- Spannungsversorgung direkt durch DVB-T2(T) Receiver oder über Steckernetzteil mit Einschleuseweiche
- Lieferumfang: Aktive Außenantenne (UHF / VHF) , Koaxial-Anschlusskabel (8,5 m), externes Steckernetzteil (100-240 V AC), Einschleuseweiche, Mastbefestigungsset, Radio (IEC) Adapter

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Technologie	DVB-T/DVB-T2/DAB+ (Band III)
Einsatzort	Außenbereich
Anschlüsse	1x F-Buchse
Antennengewinn	(max.) 36 dB
Kabellänge	8,5 m
Frequenzbereich	174 - 230 MHz (VHF) Kanäle 5 - 12 470 - 790 MHz (UHF) Kanäle 21 - 60
Spannungsversorgung	vom Receiver: 5 - 6 V DC , 50 mA Steckernetzteil 100 - 240 V AC / 12 V DC, 100 mA
Produktmaterial	spritzwassergeschützt (IPx4)
Abmessungen (Breite)	155 mm
Abmessungen (Tiefe)	40 mm (175 mm)
Abmessungen (Höhe)	260 mm
Verpackungsart	Karton

