

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AMD B850 Sockel AM5 micro ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1MT0-M0EAY0

Produktname : TUF GAMING B850M-PLUS II

TUF GAMING B850M-PLUS II Mainboard Sockel AMD AM5 (AMD B850, mATX, DDR5 Speicher, 1x PCIe 5.0 M.2, 2x PCIe 4.0 M.2, Aura Sync)

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AMD B850 Sockel AM5 micro ATX:

TUF GAMING B850M-PLUS II

Das ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II nimmt alle wesentlichen Elemente der neuesten AMD Ryzen™ Prozessoren auf und kombiniert sie mit spieleauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militärqualität, einer verbesserten Stromversorgungslösung und einem umfassenden Kühlsystem übertrifft dieses Mainboard alle Erwartungen und bietet eine felsenfeste und stabile Leistung für Gaming-Marathons. TUF GAMING-Mainboards werden außerdem strengen Härte-tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie Bedingungen standhalten, bei denen andere versagen könnten. Diese Plattform bietet die Leistung und Konnektivität, die fortschrittliche KI-PC-Anwendungen erfordern.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3
Prozessorsockel *	Sockel AM5	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Speicher		Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Netzwerk	
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Ethernet/LAN	✓
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Speicherkanäle	Zweikanalig	WLAN *	✗
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Merkmale	
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Motherboard Chipsatz *	AMD B850
Unbuffered Speicher	✓	Audio-Chip	Realtek ALC1220P
Speicher-Controller		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Komponente für *	PC
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11
RAID-Unterstützung	✓	Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 5, 10	PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)	1
		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Interne E/A-Anschlüsse		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	3
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
SATA III Anschlüsse *	4	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Front Panel Audiostecker	✓	3. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Frontpanel-Stecker	✓	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS	
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Zahl der Chassisventilatorstecker	3	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Chassis Intrusion Stecker	✓	Verpackungsdaten	
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungsbreite	275 mm
Zahl der COM Stecker	1	Verpackungstiefe	275 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungshöhe	67,5 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Paketgewicht	1,65 kg
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Gewicht und Abmessungen	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Breite	244 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Tiefe	244 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Schrauben enthalten	✓



4711636181853

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.