



MSI MEG X870E ACE MAX Motherboard AMD X870E Sockel AM5 ATX

Marke : MSI

Artikel-Code: MEG X870E ACE MAX

Produktname : MEG X870E ACE MAX

MSI MEG X870E ACE MAX. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM5, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 5 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Mikrofon-Eingang	✓
Prozessorsockel *	Sockel AM5	S/PDIF-Ausgang	✓
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Netzwerk	
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Ethernet/LAN	✓
Speicher		Ethernet Schnittstellen Typ	5 Gigabit Ethernet
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	WLAN *	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Speicherkanäle	Zweikanalig	Bluetooth	✓
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Bluetooth-Version	5.4
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4800,5600,6400,9000 MHz	Merkmale	
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	9000 MHz	Motherboard Chipsatz *	AMD X870E
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Speicher-Controller		Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	PC Gesundheitsüberwachung	CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Komponente für *	PC
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Motherboardformfaktor *	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	9	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
RAID-Unterstützung	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
RAID Level	0, 1, 10	Erweiterungssteckplätze	
Grafik		PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Eingebaute Grafikaadapter	✗	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Interne E/A-Anschlüsse		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	4	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	4	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
SATA III Anschlüsse *	4	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	4	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
CPU Ventilatorstecker	✓	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	4. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		4. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	9	5. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	2	5. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl USB4 Gen 2x2-Ports	2	BIOS	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	BIOS-Typ *	UEFI AMI
HDMI-Version	2.1	BIOS-Speichergröße	512 Mbit
		ACPI-Version	6.4
		Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	3.7
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	243,8 mm
		Tiefe	30438 mm



4711377414968

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.