



MSI B550 GAMING WIFI6E Motherboard AMD B550 Sockel AM4



Marke : MSI

Artikel-Code: B550 GAMING WIFI6E

Produktname : B550 GAMING WIFI6E

MSI B550 GAMING WIFI6E. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM4, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 3.0, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek 8111H, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Komponente für: PC, Motherboard Chipsatz Familie: AMD, Motherboard Chipsatz: AMD B550

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1
Prozessorsockel *	Sockel AM4	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM4	HDMI-Version	1.4
Speicher		Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	DisplayPorts-Version	1.2
Anzahl der Speichersteckplätze *	4000	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	LAN-Controller	Realtek 8111H
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4533,4600,4733,4800,4866 MHz	WLAN *	✓
Unterstützte Speichertakte (max.)	4800 MHz	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
RAM-Speicher maximal *	128 GB	WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unbuffered Speicher	✓	Bluetooth	✓
Speicher-Controller		Bluetooth-Version	5.3
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 3.0, SATA	Motherboard Chipsatz *	AMD B550
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	2	Audio-Chip	Realtek ALC897
Interne E/A-Anschlüsse		Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	4000	Komponente für *	PC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	3	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	2	Erweiterungssteckplätze	
SATA III Anschlüsse *	6	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
SATA Anschlüsse	6	PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	6	PCI-Express x16-Slots	1
Front Panel Audiostecker	✓	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Frontpanel-Stecker	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓		
CPU Ventilatorstecker	✓		
Chassis Intrusion Stecker	✓		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
TPM-Anschluss	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
RGB-LED-Stiftleiste	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	8	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	3.0
		BIOS	
		BIOS-Typ *	UEFI AMI
		BIOS-Speichergröße	256 Mbit
		ACPI-Version	6.0
		Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.8



4711377459082



0824142464649



824142464649

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.