

Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW45000

Seite 1 von 2



Wächter für Wohnzimmer, Flur & Co.

Bewegt sich jemand Unbefugtes in deinem Zuhause? Dieser Bewegungsmelder erkennt Personen im Erfassungsbereich sofort. Ganz nach Bedarf ist er auch für praktische Alltags-Szenarien einsetzbar.

Nicht zu wissen, dass sich jemand in deinem Wohnraum bewegt, der dort nichts zu suchen hat: eine unheimliche Vorstellung. Ist kein Bewohner zu Hause und die Smartvest Pro Funk-Alarmanlage aktiviert, dann registriert ein Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder in seinem Erfassungsbereich zuverlässig unbefugte Personen. Das löst sofort Alarm aus, was auch eine Push-Benachrichtigung aller verbundenen Nutzer über die Smartvest Pro-App einschließt.

Eine weitere praktische Funktion, wenn mindestens ein Bewohner daheim ist: Im Smartvest Pro-Modus „intern aktiviert“ werden alle eingebundenen Bewegungsmelder pausiert. Ob tagsüber, abends oder in der Nacht: Damit können sich alle Bewohner drinnen frei bewegen, während z. B. Öffnungsmelder an Türen und Fenstern vor Einbruch schützen.

Du kannst den Melder auch nutzen, um den Komfort zu Hause zu steigern: etwa, um mittels einer separat erhältlichen Funk-Steckdose eine Stehlampe automatisch einzuschalten. Praktisch, wenn man bei Dunkelheit z. B. in den Eingangsbereich kommt und keine Hand frei hat für den Lichtschalter. Übrigens: Die Bewegungen von Haustieren ignoriert der Melder, egal in welchem Modus sich das Sicherheitssystem befindet, sodass Hund und Katze keinen Alarm auslösen. Die Batterien halten lange und sind problemlos wechselbar. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien

- In Flur, Wohnzimmer, Technikraum, Keller & Co. platziert, erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder zuverlässig Personen
- Zum Schutz vor Diebstahl

Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder

Art.-Nr. FUBW45000

Seite 2 von 2

- Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien in Kombination mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
- Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) pausiert im Smartvest Pro-Modus „intern aktiviert“ – für Bewegungsfreiheit, während Bewohner zuhause sind
- Ignoriert Haustiere (Hunde, Katzen etc.)
- Optionale Komfort-Funktion, z. B. „wenn auf Kellertreppe Bewegung, dann Licht an“ in Kombination mit der Smartvest Pro Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
- Vor Abreißen/Sabotage geschützt (löst Alarm aus)
- Einfache Installation (mit Klebepad oder Schrauben und Dübeln, alles im Lieferumfang enthalten), an gerader Wand oder in eine Ecke
- Leicht wechselbare Batterien inklusive

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Bewegungsmelder

Abmessungen	107 x 58 x 52 mm
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	3
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Bruttogewicht	0,19 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Leuchtfarbe	Blau
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10 %
Nettogewicht	0,146 kg
PIR-Blickwinkel horizontal	105 °
PIR-Blickwinkel vertikal	45 °
Sabotageschutz	Ja
Sendeleistung	11,3 dBm
Sensortyp	PIR
Stromaufnahme Standby	0,03 mA
Tierimmun	Ja