

GIGABYTE B650I AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+1 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

Marke : GIGABYTE


Artikel-Code: B650I AX

Produktname : B650I AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+1 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

B650I AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+1 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B650I AX Mainboard - AMD Ryzen 9000er-Serie, 5+2+1 Phasen VRM, bis zu 6400 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 4.0 M.2, 2,5 GbE LAN, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessorsockel *	Socket AM5	DisplayPorts-Version	1.4
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	Mikrofon-Eingang	✓
		WiFi-AP-Antennenbuchse	2
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	LAN-Controller	Realtek RTL8125
Speicherkanäle	Zweikanalig	WLAN *	✓
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	6400 MHz		Realtek RTL8852CE
RAM-Speicher maximal *	128 GB	WLAN-Controllermodell	
Unbuffered Speicher	✓	Bluetooth	✓
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Bluetooth-Version	5.3
Speicher-Controller		Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz *	AMD B650
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Audio-Chip	Realtek ALC897
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	3	Produktfarbe	Braun
RAID-Unterstützung	✓	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung
RAID Level	0, 1	Komponente für *	PC
Grafik		Motherboardformfaktor *	mini ITX
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Energiequelle	ATX
		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
HDCP	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
DirectX-Version	12.0	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Diskreter Grafik support	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Interne E/A-Anschlüsse		1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	BIOS	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
SATA III Anschlüsse *	2	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Front Panel Audiostecker	✓	ACPI-Version	5.0
Frontpanel-Stecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Zahl der EATX Energie Stecker	1	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
CPU Ventilatorstecker	✓	Logistikdaten	
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Ursprungsland	China
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Chassis Intrusion Stecker	✓	Akku/Batterie	
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Batteriegewicht	3 g
12-V-Stromanschluss	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	2	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	3	Verpackungsdaten	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Verpackungsbreite	222 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Verpackungstiefe	180 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Verpackungshöhe	65 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Paketgewicht	879 g
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Gewicht und Abmessungen	
HDMI-Version	2.1	Breite	170 mm
		Tiefe	170 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331859190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.